

## Induktionswok Modell 3500

239681

Edelstahlgehäuse. Einfach zu reinigender Fettfilter. Digitaler Leistungsregler. Die Einstellungen reagieren sofort auf High-/Low-Anpassungen. Ausschließlich mit der Wokpfanne 239773 zu verwenden. Zulässige maximale Beladung des Geräts: 20 kg.



### Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Spannung (V)	: 230
Temperatur (Einheit)	: Celsius
Heizelement	: Induktion
Elektriker erforderlich	: Nein
Materialien	: Edelstahl
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 340
Breite (mm)	: 450
Höhe (mm)	: 295
Eingangleistung (W)	: 3500
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: 340x450x(H)295

### Transportspezifikationen

EAN	: 8711369239681
Intrastat-Nummer	: 84198180
Bruttogewicht (kg)	: 11.72
Nettogewicht (kg)	: 10
Verkaufseinheiten pro Palette	: 24
Verpackungsmaterial Kunststoff:	0/2

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu